

Consumer/Aktuell

# FinePix S5000



## Zubehör

- Power & Picture-Set** Mehr Akkuleistung und Speicherkapazität
- DPC-CF** DPC-CF CompactFlash-Kartenadapter für xD-Speicherkarten
- CX-400** Der Fotodrucker CX-400 ist der optimale Drucker für den ambitionierten Fotografen, oder Fotofachhändler. Randlose Ausdrücke und Passbilder gehören zu seinen Stärken.
- WL-FX9B** Weitwinkel-Vorsatzlinse
- TL-FX9B** Adapterring inkl. Televorsatz. Die Brennweite der FinePix-Kamera beträgt hiermit 52-315 mm. Natürlich lassen sich auch andere Aufsätze mit einem Durchmesser von 55 mm verwenden.
- FPF 34** Externes Blitzgerät
- DPC-UD1** kleines handliches Lesegerät für xD-Picture Cards in Form eines USB-Sticks
- xD-Speicherkarten** Die kleinste und flexibelste Speicherkarte für Ihre Digitalkamera.
- DPC-AD** PC-Kartendapter für SmartMedia- und xD-Picture Karten
- DPC-R1** USB-Kartenleser für SmartMedia- und xD-Picture Karten
- BK-4A** Schnell-Ladegerät inkl. 4 x 2100 mAh-Akkus
- HR-4UF** 4 leistungsstarke Ni-Mh Akkus mit 2100mAh
- AC-3/5V Power Adapter** Netzteil für alle Fujifilm Digitalkameras
- SC-FXSS** SC-FXSS die optimale Transport und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre FinePix S5000

Die FinePix S5000 bietet eine 10-fach Zoomoptik mit einer Brennweite von 37 bis 370 Millimeter. Das Objektiv ist mit Blende f2,8/ f3,2 extrem lichtstark und sorgt über den gesamten Zoombereich für ausgezeichnete Bilder. Trotz der gigantischen Ausmaße des optischen Zooms wirkt die FinePix S5000 klein und smart. Das mattschwarze Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff geformt und liegt bequem in der Hand. Ambitionierte Fotografen können sich beim Nachfolger der FinePix S304 über professionelle Ausstattungsdetails freuen: Neben JPEG steht auch CCD-RAW als Datei-Format zur Verfügung. Hier kann der volle Datenumfang der vom Super CCD HR gelieferten Bilder genutzt werden, der mit effektiv 3,1 Megapixel eine Auflösung von 2.816 x 2.120 Bildpunkten aufweist (6 Megapixel). Die FinePix S5000 bietet interessante Optionen für kreatives Fotografieren. Der Autofokus arbeitet schnell und präzise. Vorteilhaft für die Schärfereinstellung ist insbesondere der AF Hilfsilluminator. Wird die C-AF Funktion aktiviert, schärft ein kontinuierlicher Autofokus automatisch nach besonders bei beweglichen Motiven oder dem Schwenken der Kamera ist dies sehr hilfreich. Die Verschlusszeit beträgt 2 bis 1/2000 Sekunde. Für die richtige Belichtung gibt es eine Programmautomatik plus der Option eines Shiftings, zudem stehen Zeit- wie Blendenautomatik zur Verfügung. Dank der ISO-Automatik wählt die Kamera bei ISO 160 bis 400 die passende Empfindlichkeit selbst. Manuell lassen sich ISO 200 bis 800 festlegen (1 Megapixel bei ISO 800). Bequem geschieht dies mit der blau gekennzeichneten F-Taste, mit der die wichtigsten Funktionen eingestellt werden können. Auf Knopfdruck wählt man hier auch die Auflösung oder die Farbwiedergabe. Man hat dabei die Auswahl zwischen der Farbanmutung eines Diafilms mit gesättigter und kontrastreicherer Wiedergabe oder der eines Farbnegativfilms mit ausgeglichenen und besonders natürlichen Farben. Als dritte Variante bietet sich die Schwarzweißfunktion an. Die Wahl der Motive erfolgt über den elektronischen Sucher mit 110.000 Pixel und Dioptrienausgleich. Alternativ steht ein 1,5 Zoll LCD Monitor mit ebenfalls 110.000 Pixel zur Verfügung. Auf die Sonnenblende mit Filtervorsatz lassen sich als Zubehör erhältliche Weitwinkel- oder Telekonverter aufschrauben. Für Spezialisten, die ganz nahe Motive bevorzugen, lässt die Makrofunktion Bilder ab einer Minimalentfernung von 10 Zentimetern vom Objektiv zu. Wer möchte, kann seine Aufnahmen sogleich mit einer 30 sekundigen Sprachnotiz versehen und per USB auf den Computer überspielen. Die FinePix S5000 lässt sich auch als Webcam einsetzen. Natürlich gibt es auch eine Videofunktion, und zwar in QVGA-Qualität mit Ton. Bei 30 Bildern pro Sekunde passen im Modus 320 x 240 bis zu 14,6 Minuten auf eine 512 MB xD-Picture Card. Für den Videoausgang stehen die Formate PAL oder NTSC zur Wahl.

Consumer/Aktuell

# FinePix S5000

## Technische Spezifikation

<b>Kameratyp</b>	Digitalkamera
<b>CCD</b>	1/2,7-Zoll Super CCD HR, 3,14 Mio. Pixel gesamt/ 3,1 Mio. Pixel eff.
<b>Bilddateigröße</b>	2816 x 2120, 2048 x 1536, 1280 x 960 Pixel
<b>Farbtiefe</b>	36 Bit intern, 24 Bit Ausgabe (optimiert)
<b>Dateiformat</b>	CCD-RAW, JPEG (Exif Ver. 2.2)
<b>Speichermedium</b>	xD-Picture Card (3,3 Volt, 16-512MB)
<b>Objektivbrennweite</b>	entspricht 37-370 mm bei KB-Kameras
<b>Scharfstellung</b>	AF/MF mit AF-Hilfslicht
<b>Schärfebereich</b>	Normal: 90 cm - unendlich, Makro: 0,1 - 2 m
<b>Blende</b>	F2.8 F8, 10
<b>Verschuß</b>	2 sec. 1/2000 sec.
<b>Kontinuierliche Aufnahmen</b>	1.) 5 Bilder/Sekunde (bis zu 5 Bilder), 2.) Die letzten 5 Bilder, 3.) 1,8 Bilder/Sekunde bis zu 40 Bilder im Modus 1280 x 960 Pixel
<b>Sucher</b>	EVF (0,33 Zoll mit 110.000 Pixel) mit Dioptrinausgleich, LCD-Monitor
<b>Belichtungssteuerung</b>	Programmautomatik (AE), Programme: Portrait/Landschaft/Nachtaufnahmen, Blenden-Automatik, Zeit-Automatik, Programmautomatik, Manuell
<b>Empfindlichkeit</b>	Auto-Modi: ISO 160-200 ohne Blitz, ISO 200 - 400 mit Blitz Manueller-Modi: ISO 200,400,800 (ISO 800 nur bei reduzierter Auflösung 1M)
<b>Weißabgleich</b>	Automatisch / Manuell (6 Modi)
<b>Lichtmessung</b>	TTL-Messung in 64 Zonen, Spot, Mittenbetont
<b>Blitz</b>	Automatikblitz mit Steuersensor, Reichweite von 0,3 m bis 6,0 m
<b>LCD-Monitor</b>	1,5-Zoll-TFT mit 110.000 Pixel
<b>Schnittstellen</b>	USB, Audio-/Video-Out (PAL/NTSC umschaltbar), Stromversorgung
<b>Stromversorgung</b>	4 Mignon-Batterien, Netzadapter optional
<b>Abmessungen (BxHxT) in mm</b>	112.7 (B) x 81.1 (H) x 79.3 (T) mm
<b>Gewicht</b>	337g ohne Speicherkarte und Batterien
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 - 10.2
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	16 MB xD-Picture Card, 4 AA Alkaline Batterien, Schultergurt, USB-Kabel, AV-Kabel, Objektivdeckel, Adapterring (AR-FX5), CD-ROM: USB Treiber, FinePixViewer, ImageMixer VCD, RAW File Converter LE,
<b>Lieferbar ab</b>	September 2003

Änderung der technischen Daten, sowie des Lieferumfang ohne Vorankündigung vorbehalten.