

Consumer/Aktuell

FinePix 6800 Zoom

Technische Spezifikation

Kameratyp	Digitalkamera
CCD	1/1,7 Zoll-Super-CCD/3,3 Millionen Pixel
Bilddateigröße	2832 x 2128 Pixel, 2048 x 1536 Pixel, 1280 x 960, 640 x 480 Pixel, 6,0 Millionen Pixel
Farbtiefe	24 Bit (optimiert)
Datei Format	JPEG (Exif) mit 3 Komprimierungsstufen
Speichermedium	SmartMedia-Karte (3,3 Volt, 2-128MB)
Objektivbrennweite	f= 8,3-24,9 mm, entspricht 36-108 mm bei KB-Kameras
Scharfstellung	AF/MF
Schärfebereich	Normal: 60 cm - unendlich, Makro: 20 - 80 cm
Blende	F2,8/F4,5/F7,0/F10,8
Verschuß	3 - 1/2000s
Kontinuierliche Aufnahmen	0,2 Sekunden/Bild, bis zu 5 Bilder
Sucher	Optischer Sucher, LCD-Monitor
Belichtungssteuerung	Programmautomatik (AE), Programme: Portrait/Landschaft/Nachtaufnahmen/SchwarzWeiss, Manuell, Kontinuierliche Aufnahme, Bewegtbilder, (Audioaufzeichnung)
Empfindlichkeit	Entspricht ISO 100/200/400
Weißabgleich	Automatisch / Manuell (6 Modi)
Lichtmessung	TTL-Messung in 64 Zonen, Matrix, Spot, Mittenbetont
Blitz	Automatikblitz mit Steuersensor, Reichweite bis 3 m
LCD-Monitor	2-Zoll-TFT mit 130.000 Pixel und Helligkeitsregulierung
Schnittstellen	USB, Video/Audio-Out, DC-Eingang, Anschluß für Docking Station
Stromversorgung	Li-Ion-Akku NP-80, AC-Adapter (im Lieferumfang)
Abmessungen(BxHxT) in mm	85 (B) x 97,5 (H) x 36,3(T) mm
Gewicht	ca. 258g (ohne Akku, Speicherkarte und Zubehör)
Funktionen	Selbstauslöser, bis 4,4-fach-Digitalzoom (640x480 Pixel), Serienbildfunktion, Video-Aufzeichnung bis 160 Sekunden inkl. Ton, Wiedergabe: Einzelbild (mit 18-fachem Wiedergabe-Zoom), 9er-Mehrfachbild
Systemvoraussetzungen	Windows 98 (inkl. SE), Windows 2000, Windows ME, MacOS
Zubehör im Lieferumfang	16MB SmartMedia-Karte, Akku NP-80, Netzadapter, Handschlaufe, Audio/video-Kabel, USB-Kabel, Docking Station, Softcase, CD-ROM mit Bildbearbeitung und USB-Treibern
Lieferbar ab	April 2001
Sonstiges	Docking Station für Datentransfer und Akkuladung, Bildkommentar bis 30 Sek./Bild, Tonaufzeichnung bis 60 Min. Einsatz als Webcam